

0 601 4A3 100 – GPB 18V-2 SC

Référence article	0 601 4A3 100
EAN	4059952507828
1 adaptateur secteur DC-in réf. pièce de rechange 1 619 PB4 880	✓
1 câble AUX	✓
1 pile bouton au lithium de 3 V CR2032	✓
Boîte carton	✓




Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers Aménagements paysagers Construction métallique
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	176 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	348 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	154 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	200 x 372 x 160 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Sous-division catégories de produits	Radio

Caractéristiques techniques

Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Plage de fréquences radio DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Préréglages de stations FM	8
Préréglages de stations DAB+	8
Tension(s) d'entrée batterie	18 V
Emplacements de mémoire	16
Tension(s) d'entrée secteur	100 – 240 V
Tension(s) de sortie secteur	18 V
Poids sans batterie	2.5 kg
Puissance nominale de l'amplificateur (en cas d' alimentation secteur)	15 W



Information Ventes

Positionnement

- Radio de chantier numérique portable et très pratique pour disposer partout d'un son de qualité

Avantage utilisateur

- Grande polyvalence pour un travail plaisant grâce aux sources audio DAB+, Bluetooth®, FM et AUX
- Utilisation intuitive et installation rapide, poignée et crochet permettant un placement à l'horizontale ou à la verticale
- Son stéréo exceptionnel grâce à la possibilité de connecter deux radios à un même smartphone