



- Chargeur pour batteries WET 12 / 24 V. Pourvu d'un ampèremètre et d'un sélecteur de charge normale ou rapide (BOOST). 200 W.
- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>807545</b>	TENSION RESEAU MONOPHASE	<b>230 V</b>	FREQUENCE DU RESEAU	<b>50 / 60 Hz</b>
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	<b>200 W</b>	TENSION DE CHARGE	<b>12 / 24 V</b>	COURANT DE CHARGE EFFICACE	<b>14 / 8 A</b>
COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	<b>9 / 5 A</b>	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	<b>14 / 6 Ah</b>	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	<b>185 / 90 Ah</b>
POSITIONS DE REGLAGE	<b>2</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>17 x 25 x 16,5 cm</b>	POIDS	<b>3,5 kg</b>

## ACCESSOIRES FOURNIS

123555	CABLE POSITIVE 1,5 MMQ 1 M
123556	CABLE DE MASSE 1,5 MMQ 1 M
712623	COLORADO 40R PINCE POSITIV 40A
712624	COLORADO 40B PINCE DE MASSE 40A

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802256	FUSIBLES 15A 10 PCS
--------	---------------------

## DESCRIPTION

Chargeur de batterie pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V.  
Protection contre surcharges et inversions de polarité.  
Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST). Fourni avec ampèremètre.

## TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES